



Loewe **klang mr1 | mr3 | mr5**

Enceinte multiroom

Multiroom via DTS Play-Fi, Apple AirPlay2 ou Google Chromecast

30, 150 ou 180 W de puissance musicale

Loewe Multichannel via WDAL 2.0

L'écran tactile en verre situé sur le dessus permet d'afficher jusqu'à cinq favoris.



Informations produit

Loewe klang mr1 / mr3 / mr5

Status: Août 2022

LOEWE.

loewe.tv     

Loewe klang mr1 | mr3 | mr5

Multiroom speaker



Streaming directly.

Apple Airplay 2, Google Chromecast et DTS Play-Fi offrent une variété de services tels que Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer et la radio Internet.

Interface tactile.

L'écran tactile en verre sur la surface supérieure est facile à utiliser et offre de l'espace pour jusqu'à cinq favoris qui peuvent être mélangés à partir de n'importe quelle source.

Taille / Poids.

160 x 188 x 154 mm, 1,2 kg - klang mr1
196 x 321 x 187 mm, 3,2 kg - klang mr3
225 x 401 x 215 mm, 4,4 kg - klang mr5

Bluetooth.

Connectez votre téléphone portable à l'enceinte via Bluetooth et lisez votre liste de lecture.

Un son puissant.

La disposition des haut-parleurs en combinaison avec les radiateurs passifs génère une expérience sonore parfaitement équilibrée de 30 / 150 / 180 watts - avec des basses puissantes et des aigus cristallins.

Couleur.

 Gris basalte

Multichannel.

Les klang mr sont équipés de WDAL 2.0 pour interagir comme une enceinte satellite sans fil à faible latence afin d'élargir la scène sonore.

Élégant.

Le design est élégant et chaleureux. Le panneau supérieur en verre avec fonctionnalité tactile intégrée et LED d'état éclairée crée un hommage à l'oeil Loewe. Le corps est recouvert de notre tissu acoustique haut de gamme et s'intègre parfaitement à votre environnement.

Puissance.

AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz



Informations techniques

Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales™ ou des marques déposées® de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n'implique aucune affiliation ou approbation de leur part. Google et Chromecast built-in sont des marques commerciales de Google LLC.

Type d'appareil Loewe	klang mr1	klang mr3	klang mr5
N° art:	60604D11	60605D10	60606D10
Alimentation en énergie:	AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz		
Puissance de sortie audio:	30W	150W	180W
Consommation électrique en mode veille:	0,3W	0,3W	0,3W
Consommation électrique en mode veille en réseau:	4,0 – 7,0W	4,0 – 7,0W	4,0 – 7,0W
Réponse en fréquence:	55Hz – 20kHz	41Hz – 20kHz	36Hz – 20kHz
Normes WLAN supportées:	IEEE 802.11a/b/g/n		
Puissance du WLAN/et la gamme de fréquences:	Puissance maximale <100mW at 2400 – 2483,5 MHz Puissance maximale <100mW at 5150 – 5350 MHz Puissance maximale <100mW at 5470 – 5725 MHz Puissance maximale <100mW at 5725 – 5850 MHz		
Version Bluetooth:	V4.2	-	
Puissance du Bluetooth/et la gamme de fréquences:	Puissance maximale <10mW at 2402 – 2480 MHz		
Protocoles Bluetooth:	A2DP, AVRCP		
Données (L x H x PP):	160 x 188 x 154 mm	196 x 321 x 187 mm	225 x 401 x 215 mm
Poids:	1,2 kg	3,2 kg	4,4 kg
Température ambiante:	5° C – 35° C		
Humidité relative (sans condensation):	20 – 80%		
Commentaires:	inkl. Wall Mount	-	-

Informations produit
Loewe klang mr1 / mr3 / mr5
Status: Août 2022

Données en mm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit